ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti, magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle. Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim. pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006

ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti, magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle. Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim. pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006

ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti,magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle.Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim.pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006

ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti,magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle.Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim.pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006

ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti,magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle.Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim.pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006

ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti,magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle.Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim.pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006

ELEKTRONINEN ISKU / TÄRINÄ SENSORI:

Reagoi mm. tärinään, heilutteluun, kolautuksiin ym. mikä kohdistuu tärinä sensorin koteloon tai laitteeseen mihin sensori on kiinnitetty.Esim. auto,vene ,moottoripyörä, ovi ym. Iskun havaitseminen tapahtuu osittain mekaanisesti ja osittain induktiivisesti,magneetin etäisyyden vaihdellessa induktanssin läheisyydessä. Nämä on sijoitettu tärinäsensorin kotelon sisälle.Liiketieto johdetaan elektroniikalle sähköisessä muodossa joka puolestaan ohjaa output transistoria.Transistorin kytkentä on ns. open collector (hälytyksen tapahtuessa transistori alkaa johtamaan ja tällä voidaan ohjata esim.pientä relettä). Transistorin maksimi virrankesto on < 100 mA. Mahdollinen rele kytketään ruskean johdon ja + 12V välille (muista suojadiodi releen käämin yli katodi +12V kohti). Hälytyksen kestoaika riippuu anturiin kohdistuvista heilutus ym. voimakkuuksista, hälytyksen herkkyyttä voidaan säätää kotelon päädyssä olevalla trimmerillä. LED syttyy aina hälytyksen ollessa päällä. Punainen johto = +12VDC, Musta johto = GND, Ruskea johto = open collector out (max. 100 mA). Stand by virta n. 2 mA. Laite soveltuu hyvin erillaisiin omaisuudensuojaus sovelluksiin sekä moniin muihin liiketieto ilmaisuihin. Koko 22mm x 50mm x 72mm. Copyright © SP-Elektroniikka Oy 2006